


Tri-logic Bass Preamp III

3代目となる Tri-logic3 ではこれまでの Tri-logic1,2 同様に色付けを極力排したニュートラルな特性を持ち、更に豊富な機能と様々なベースに対応できる柔軟性を兼ね備えています。ゲインコントロールは最大 +18dB クリーンブーストモードと、+26dB でコンプレッションの効いたハイゲインモードを選択できます。トレブルは $\pm 15\text{dB}$ 、トグルスイッチで 4KHz と 8KHz を切替可能です。ミドルは $\pm 10\text{dB}$ 、フリークエンシーノブで 250Hz~3KHz の間を連続可変出来ます。ベースは $\pm 15\text{dB}$ 、トグルスイッチで 40Hz と 80Hz を選択出来ますので、様々なプレイ環境において的確かつ柔軟なサウンドを素早く得られます。Tri-logic1,2 では 9V バッテリー 2 個を直列に接続して 18V 駆動としていましたが、Tri-logic3 では 9V バッテリー 1 個のみを使用し内蔵されている DC-DC コンバータによって 18V を生成することが可能です。


内部ディップスイッチ

ディップスイッチ (1)



入力する機器の出力特性に合わせて入力レベルを切り替える事ができます。通常は Normal で問題ありませんが、出力が大きいアクティブピックアップなどを搭載した機材を入力し歪みが気になるような場合には Pad を選択すると歪が緩和されます。出荷時は Normal に設定されています。

ディップスイッチ (2)



9VDC もしくは 18VDC による動作電圧を選択できます。9VDC と比較して 18VDC の場合には歪みが少なくワイドレンジなトーンが得られますが、電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。出荷時は 18VDC に設定されています。

電源

9VDC バッテリー、もしくは 9VDC アダプターでの使用が可能。
※安定化されたセンターマイナスの 9VDC 電源のみを使用してください。9VDC 以外のアダプターを使用されますと故障する可能性がありますので絶対に使用しないでください。

Specs

Size: 61.5mm x 113.0mm x 49.0mm

Weight: 292g

True Bypass Switching

Power consumption: 9VDC / 3.3mA, 18VDC / 6.6mA.

Battery Type: 9VDC (006P) x1

AC Adapter: 9VDC, Negative Center Tip (Regulated Recommended)



Volume : 音量を調節出来ます。

Gain : クリーンブーストモード時 +18dB、ハイゲインモード時 +26dB までのブースト量を調節できます。

Mini SW : ↓クリーンブーストモード、
↑ハイゲインモード

Treble : $\pm 15\text{dB}$ (4KHz-8KHz を選択可能。)

Middle : $\pm 10\text{dB}$ 250Hz~3KHz を可変出来ます (Frequency Knob)

Frequency Knob : 250Hz~3KHz の間を細かく設定出来ます。
※Middle にのみ対応

Bass : $\pm 15\text{dB}$
(40Hz と 80Hz を選択可能)

消費電流

9VDC 駆動時 : 3.3mA

18VDC 駆動時 : 6.6mA

ご使用頂く際の注意事項

1) 電源投入直後や 9VDC $\leftrightarrow$ 18VDC 切替え直後はフットスイッチによるオン / オフ、各モードスイッチによるモードチェンジの際にやや大きめのポップノイズが発生しますが故障ではありません。フットスイッチによるオン / オフ動作を数回繰り返し行う事で動作電圧が安定してポップノイズは軽減されます。

2) ペダル内部の電子部品や Tri-logic3 に接続しているベースギター、エフェクトペダル類に過度な負荷を与えないためにペダル内部に設置されているディップスイッチで 9VDC $\leftrightarrow$ 18VDC を切りスイッチ替える際には必ずエフェクトをオフにした状態で行ってください。

定価 ¥18,000 (税抜)